

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР

YHLL-010 LED PAR 64



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Световой прибор управляется с помощью IR пульта управления, максимальная дистанция - 10м.

примечание: IR управление недоступно при режиме DMX.

АВТОЗАПУСК

Нажмите "AUTO RUN" для выбора режима автозапуска.

ВЫБОР РЕЖИМА

- 1 Нажмите PROG для входа в режим выбора программ
- 2 Нажмите UP или DOWN для настройки программ
- 3 Для выбора цвета используйте кнопки 1-7
- 4 Нажмите FLASH для вкл/выкл мерцания и "+" or "-" для настройки скорости мерцания

РЕЖИМ M/S

Нажмите SL для отображения режима SLAV.

DMX

Нажмите D для выбора DMX режима.

Настройка адреса DMX

Нажмите ADDR для настройки адреса DMX, красный,зеленый и голубой индикаторы будут мерцать 2-3 секунды. Введите 3 цифры, например 1 2 3. Когда красный индикатор станет активным обозначьте его первым номером. После того как первый номер будет записан, активируется зеленый индикатор, запишите его вторым номером. Когда голубой индикатор станет активным, запишите его третьим номером. Если DMX адрес записан неправильно, загорится красный индикатор. В этом случае необходимо выбрать новый адрес.

Black Out

Нажмите "BLACK OUT" для настройки состояния LED индикаторов вкл/выкл..

"R" "G" "B" "+" and "-" - позволяют настроить яркость RGB диодов, нажатием этих кнопок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Outdoor Led PAR 3W

Питание: AC120V 60HZ / 240V 50HZ

Потребление мощность: 72W

Led: 24шт RGB 3Вт

Угол раскрытия луча: 30 градусов

IR сигнал, DMX сигнал

Защита: IP 65

Корпус: алюминий

Защита от перегрева

Вес: 5.1 кг

Дополнительные опции

автозапуск

DMX

M/S

ИК управление

DMX режим и значение

канал	значение	функция
1	0-255	R 0%-100%
2	0-255	G 0%-100%
3	0-255	B 0%-100%
4	0-255	DIMMER 0%-100%
5	0-255	Strobe 0~10= OFF 11~255= ON(Slow-fast)